

IP7202w | Cámara de Internet



IP7202w

Esta Cámara de Internet Inalámbrica está diseñada para que su uso sea muy sencillo. Usted puede instalar fácilmente la cámara en su red local (casa o negocio) y acceder a ella desde cualquier lugar del mundo usando Internet. El software Tview permite ver la transmisión de la cámara desde PC, iPhone, iPad, Nokia, sin configuraciones complicadas de DDNS y sin necesidad de cambiar la configuración del router.

La función 3GPP/ISMA permite a los usuarios ver las transmisiones de video desde teléfonos móviles 3G compatibles.

NO es necesaria la configuración de IP fija para la instalación de las cámaras Tmiro. Las características de video, incluyendo velocidad de fotogramas, resolución y ancho de banda pueden ser ajustadas para el seguimiento y la visualización en PC, Celulares o PDA.

Para la vigilancia interna y monitoreo remoto, proporciona la mejor calidad de imagen de su clase, y un excelente rendimiento, unido a una extraordinaria eficiencia en el manejo del ancho de banda, ofrece una resolución de imagen de 640x480 @ 30 fps (tiempo real) con compresión MPEG4. El micrófono integrado permite a los usuarios remotos no sólo ver, sino también escuchar lo que sucede en el entorno de la cámara, ofreciendo opciones completas de supervisión.

La función de almacenamiento NAS integrada permite convertir fácilmente cualquier dispositivo NAS a un dispositivo de Grabación de Video (NVR). La función calendario (Schedule) ofrece la posibilidad de programar el envío de imágenes por correo electrónico, hacia servidores FTP en horarios definidos.

Si usted desea acceder a su cámara y no tiene a su alcance su PC ni tampoco su teléfono celular 3G con el software instalado, también puede ver el video desde nuestro servidor de enlaces, visitando: <http://yo.tmiro.com> con el Internet Explorer.

La IP7202w permite conexión inalámbrica IEEE 802.11 b/g (WiFi) y por cable de red Ethernet para una instalación flexible. Soporta seguridad WEP y WPA (Wi-Fi Protected Access) para proporcionar la enlaces seguros.

Con función de detección de movimiento en el video!. Los usuarios pueden configurar fácilmente esta función y recibir notificaciones con fotos instantáneas a través de correo electrónico y/o en servidores FTP cuando los eventos de movimiento programados son detectados.

Sin dudas la cámara IP7202w es ideal para proteger pequeñas empresas, oficinas, y su hogar a través de una red de área local y / o Internet.

Nota: Los celulares Blackberry y Android son compatibles pero requieren usar DDNS y programar los puertos de su router.

IP7202w | Características Técnicas



Modelo	IP7202w
Adaptador de red	DC 5V, 1A
Procesador	RISC CPU, Compresión de audio y video por hardware.
Interfaz de red	Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
Interfaz Wireless	IEEE 802.11g 6 - 54 Mbps IEEE 802.11b 1 - 11 Mbps Potencia de transmisión: 14.5dBm típica @ 802.11g 17.5dBm típica @ 802.11b sensibilidad del receptor: 54Mbps: típica -73dBm @ 10% PER 11Mbps: típica -86dBm @ 10% PER Ganancia de antena: 1.8 dBi
Sensor de imagen	RGB VGA 1/4 pulg. CMOS Control automático de exposición, balance de blancos automático, control automático de ganancia, control de brillo automático.
Sensor de luz	0.2 Lux
Lentes	4.5 mm, F1.9, viewing angle: 55.6°, iris fijo. rango de foco: 30 cm a infinito
Botones	botón de reinicio (RESET) para restablecer configuración de fábrica
Indicadores	Un LED de estado de conexión Un LED de estado de red (Ethernet)
Compresión de video	MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) con detección de movimiento. Perfiles: Perfil simple, nivel 0-3
Velocidad de cuadros	Hasta 30 imágenes por segundo (FPS) en todas las resoluciones
Video streaming	MPEG-4 Configurable por separado las características del video para PC y Celular.
Configuraciones de video	Resolución: VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120) Ancho de banda : 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M bps Velocidad de cuadros : 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps
Audio	Micrófono integrado para supervisión de audio Compresión de audio :MP2 audio, AMR-NB para 3GPP/ISMA (RTSP streaming)
Seguridad	Nombre de usuario para configuración web / protegido con contraseña Video: ID de Cámara / Acceso protegido con contraseña. Seguridad WiFi tipo WEP y WPA
Instalación, gestión y mantenimiento	Software de Gestión y Manejo (VMS) que permite acceso a configuración Web. Copia de seguridad automática y restauración de configuración, Actualizaciones de firmware a través de FTP
Requisitos	PC Pentium 4 (o equivalente AMD) CPU a 1,0 GHz o superior, 1 GB de RAM para instalación de Software Tview sobre sistema operativo Windows. Navegador Microsoft Internet Explorer para ver video via Web. Celulares: iPhone, iPad, iPod Touch, Nokia (Symbian s60) usando software mTview Celulares: Blackberry, Android, y otros compatibles RTSP requieren la apertura de puertos en el router de Internet y el manejo de DDNS.
Protocolos soportados	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, DNS, PPPoE, etc.
Accesorios (incluidos)	Adaptador AC/DC, soporte de cámara, cable RJ45 ethernet , guía de instalación rápida, CD con herramientas de instalación /software, manual de usuario, tarjeta de acceso (ID / Clave).
Software de gestión de video	Software Tview, para la visualización, grabación y gestión de hasta 36 cámaras por PC.
Usuarios	Hasta 20 usuarios simultáneos unicast (depende de la configuración de video) Número ilimitado de usuarios en multidifusión (requiere configuraciones especiales)
Alarma y gestión de eventos	Eventos activados por detección de movimiento en video notificables por e-mail y FTP.
Dimensiones y peso	125 x 75 x 35 mm, 280 g, incl. soporte de cámara, excl. adaptador de red
Aprobaciones	EMC - CE, FCC Part 15 Subpart B Class B Wireless RF - CE, FCC Part 15 Subpart C Power supply: FCC, UL EN 60950
Condiciones de funcionamiento	0-50°C Humedad 20 - 80% RH (sin condensación)